



Мобильные фермы для промышленного майнинга

Спецификация 40 футов	
Аппаратно-программный комплекс MAX 4	
Возможное количество установленных майнеров	
Antminer S17/S19/ WhatsMiner***	360
Мощность** Вт.	3250
Ток** А.	16
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды	от -30 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м кв.	100 -135
Электроснабжение 3 фазы 380 В 1й ввод	420 кВт
Электроснабжение 3 фазы 380 В 2й ввод	420 кВт
Электроснабжение 3 фазы 380 В 3й ввод	420 кВт
Кабель питания 1 ввод, медь, мм кв.* от	2х4х240
Кабель питания 1 ввод, алюминий, мм кв.* от	3х4х185
Кабель питания 2 ввод, медь, мм кв.* от	2х4х240
Кабель питания 2 ввод, алюминий, мм кв.* от	3х4х185
Кабель питания 2 ввод, медь, мм кв.* от	2х4х240
Кабель питания 2 ввод, алюминий, мм кв.* от	3х4х185
Провод заземления, медь, мм. кв.*	240
Интернет канал min 1 мбит/с	2
Интернет канал GSM	1
40 - футовый высокий контейнер (High Cube)	
Длина, мм	12 192
Ширина, мм	2 438
Высота, мм	2 896
Стеллажи для установки майнеров, шт.	8
Длина, мм	1 500
Ширина, мм	300
Высота, мм	2 500
Полки, шт.	9
Полезная нагрузка, кг/стеллаж	950
Количество майнеров на стеллаже, шт.	45
Автоматические выключатели 1п С 40А	168
Автоматические выключатели 1п С 20А	24
Кабели питания майнеров 3х1 мм кв., шт.	720
Щит энергоснабжения и автоматики	
Длина, мм	1200
Ширина, мм	400
Высота, мм	2 000
Масса, кг	200
Коммутируемый ток, А	800/800/800
Напряжение питания	380 В 3Ф
Контроллер управления	1
Датчик давления 0-10 Па	1
Вентиляция	
Вентилятор осевой, 15 кВт	4
Клапан воздушный 1500х1000	4
Клапан воздушный 400х2300	4
Частотный преобразователь 18,5кВт	2
Блок управления вентиляции	1
ЭМИ фильтр 50 А	2
Привод клапана 0-10 В	8
Фильтр грубой очистки	2
Телекоммуникация	
Роутер Mikrotik	1
Коммутатор 48 порт	8
Патч корд кат 6, шт.	375
Комбинированный пожарный извещатель	1
Видеокамера	1
*** S 19 майнеры расположены на стеллажах горизонтально, с высокой плотностью, что затрудняет установку/снятие оборудования с полок. расположение данного количества WhatsMiner возможно лежа, при наличии переходников с разъемов С 13 на С 19	
* Точное сечение кабеля определяет ответственный энергетик со стороны Покупателя	
** Мощность и ток соответствуют графе <TYP> заводской конфигурации устройства и являются максимальными для данного исполнения контейнера.	